

luxCONTROL

# **basicDIM Wireless User Interface**

Produktthandbuch



**TRIDONIC**

# Inhaltsverzeichnis


## Inhaltsverzeichnis

<b>Kurzüberblick</b> .....	<b>3</b>
<b>Standard-Funktionen</b> .....	<b>4</b>
<b>Smarte Funktionen</b> .....	<b>5</b>
Dimmen .....	5
Preset-Tasten .....	5
Farbtemperatur .....	5
Indirekt- / Direkt-Verhältnis .....	6
Ausschalten .....	6
<b>Montage</b> .....	<b>7</b>
<b>Technische Eigenschaften</b> .....	<b>8</b>

## Kurzüberblick

### 1. Kurzüberblick

Das basic DIM Wireless User Interface ist ein drahtloser Lichtschalter und eine Fernbedienung zugleich. Es bringt hohe Flexibilität in die Innenarchitektur, da Möbel frei umgestellt oder Wände neu gebaut werden können ohne die Verkabelung für Lichtschalter oder deren Platzierung berücksichtigen zu müssen. Der Schalter kann angebracht werden, wo immer der Nutzer ihn benötigt und er ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der Lichtsteuerung.



# Standard-Funktionen

## 2. Standard-Funktionen

Die Preset-Tasten des basicDIM Wireless User Interface können über die Steuerungs-App konfiguriert werden. Eine LED zeigt die ausgewählte Preset-Taste an.

### **Hoch-Dimmen, Runter-Dimmen:**

- \_ Stufenloses Dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste

### **Multifunktions-Tasen:**

- \_ Veränderung der Farbtemperatur in 25-Kelvin-Schritten
- \_ Veränderung des Indirekt-/Direkt-Verhältnis

### **Preset-Tasten:**

- \_ Einzelne Leuchte steuern
- \_ Gruppen steuern
- \_ Steuerung aller Leuchten
- \_ Szene abrufen
- \_ Animation abrufen

# Smarte Funktionen

## 3. Smarte Funktionen

### 3.1. Dimmen

**Runter-Dimmen- oder Hoch-Dimmen-Taste gedrückt halten:**

- \_ Stufenloses Dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste, Dimmzyklus dauert 5 Sekunden

**Runter-Dimmen-Taste drücken:**

- \_ Zuletzt gewähltes Preset geht auf 0 %

**Hoch-Dimmen-Taste drücken:**

- \_ Zuletzt gewähltes Preset geht auf 100 %

### 3.2. Preset-Tasten

**Drücken:**

- \_ Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, Szene abrufen oder Animation abrufen) wird eingeschaltet.

**Erneut drücken:**

- \_ Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, Szene abrufen oder Animation abrufen) wird ausgeschaltet.

### 3.3. Farbtemperatur

**Multifunktions-Taste gedrückt halten:**

- \_ Verändern der Farbtemperatur, Farbtemperaturzyklus dauert 5 Sekunden

**Obere Multifunktions-Taste drücken:**

- \_ Wärmste Farbtemperatur wird gewählt

**Untere Multifunktions-Taste drücken:**

- \_ Kälteste Farbtemperatur wird gewählt

## Smarte Funktionen

### 3.4. Indirekt- / Direkt-Verhältnis

#### **i HINWEIS**

Die Summe von indirekt / direkt ist in allen Fällen 100 %.

#### **Obere Multifunktions-Taste gedrückt halten:**

\_ Dimmt indirektes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

#### **Untere Multifunktions-Taste gedrückt halten:**

\_ Dimmt direktes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

#### **Obere Multifunktions-Taste drücken:**

\_ Das indirekte Licht geht auf den maximalen Wert

#### **Untere Multifunktions-Taste drücken:**

\_ Das direkte Licht geht auf den maximalen Wert

### 3.5. Ausschalten


**Gleichzeitig Hoch-Dimmen- und Runter-Dimmen-Taste für 1 Sekunde gedrückt halten.**

\_ Schaltet alle Leuchten im Netzwerk aus

## Montage

### 4. Montage

Das basic DIM Wireless User Interface ist für eine einfache Befestigung an der Montageplatte mit Magneten bestückt. Die Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten.



# Technische Eigenschaften

## 5. Technische Eigenschaften

### **Baugröße**

\_ 90 x 90 x 12 mm

### **Farbvarianten:**

\_ Weiß und Schwarz

### **Reichweite:**

\_ Bis zu 60 Meter im Freien

### **Batterie (enthalten):**

\_ CR2430 Lithium-Knopfzelle

### **Batterie-Lebensdauer:**

\_ 2-5 Jahre, je nach Nutzung