

SWITCHLITE CC PROGRAMMER

Grund-Programmiersystem

Art.Nr. 96240295

Anwendung

Der Switchlite CC Programmer ist eine kompakte Infrarotfernsteuerung für die grundlegende Programmierung infrarotfähiger Sesalite-Produkte. Die Programmierung erfolgt per Fernsteuerung und kann daher vom Boden aus vorgenommen werden (7 m Infrarot-Reichweite).



Funktionsbeschreibung

Je nachdem welches Produkt programmiert werden soll, kann der Switchlite CC Programmer verwendet werden, um beispielsweise folgende Merkmale und Parameter einzustellen: Zeitabschaltung, Lux-on-Level, Lux-off-Level, Empfindlichkeit, Bewegungstest, Auswahl der Belastungsart, Einbrennen, Bewegungs-/Abwesenheitsmeldung. Grundlegende Steuerung der Leuchten ebenfalls mit Ein/Aus-Schaltung und Steigern/Senken der Parameter möglich. Der Switchlite CC Programmer kann Einstellungen aufweisen, die nicht für das zu programmierende Gerät verwendet werden. Informationen zu Standard- und Sondereinstellungen finden Sie in den Installationsanweisungen des jeweiligen Geräts.

Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Abmessungen | 86 x 67 x 4 (L x B x H, in mm) |
| Gewicht | ca. 0.017 kg |
| Batterietyp | 3V-Lithiumbatterie CR2025 (im Lieferumfang enthalten) |
| IR-Bereich | 7m |
| Betriebstemperatur | 0 bis 35°C |
| Feuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Konformität | EMC-2004/108/EC |