

SENSA DMX SPLITTER X4 IP65

4 Ausgangs-DMX-Splitter in IP65-Kasten

Art.Nr. 96261605

Anwendung

DMX 512-Splitter, Lieferung erfolgt in einem IP5-Kasten. Der Splitter dient dem Schutz einer DMX-Steuerung, die im Außenbereich eingesetzt wird. Sie ermöglicht zudem die Erweiterung des DMX-Netzwerks um eine größere Strecke und Leuchtenanzahl.

Planungshinweise

Der Sensa DMX-Splitter hat mehrere Funktionen:- it is recommended to install the splitter as a protection for the DMX Controller against electrical problems that may occur on the network with the luminaires (upsurges, etc),

- die 4 isolierten Ausgänge des Splitters ermöglichen die Verbreitung des DMX-Signals an 4 unabhängige Unternetzwerke,
- der Splitter dient als Signalverstärker für Strecken, die länger als 200 m sind,
- der Splitter erhöht die Anzahl an Leuchten, die an einen DMX-Bus angeschlossen sind, d.h. bis zu 32 Leuchten an jedem Ausgang,
- der „DMX thru“-Ausgang verstärkt das DMX-Signal passiv und kann zum Anschluss an weitere Splitter dienen, um die Gesamtzahl an Ausgängen zu steigern. In diesem Fall wird der 120-Ohm-Widerstand am Produkt nicht benötigt.



Funktionsbeschreibung

- 1 Eingang, 1 passiver Ausgang, 4 aktive Ausgänge
- LED-Anzeige „Leistung an“ (fest), LED-Anzeige für „DMX an“ (blinkend)
- am passiven DMX-Ausgang ist bereits zwischen D- und D+ ein Signalunterbrecher installiert (ist auszuschalten, sobald der passive Ausgang genutzt wird)

Technische Daten

Abmessungen	260 x 210 x 140 (L x B x H, in mm)
-------------	------------------------------------